



erica synth

pico

MULTI

ERICA SYNTHS PICOシリーズをお買い上げありがとうございます。

高品質なシンセ・モジュールの機能を3HPという限られたサイズに
実現させることは可能なのか？PICOシリーズは我々にとっての挑戦です。

ERICA PICO MULTIはスタック・ケーブルの進歩的代用といえる、
信号の振幅状態を示すLEDが配備されたアクティブ・バッファード
マルチプル・モジュールです。

CVやオーディオ、クロックなどを信号レベルを損失することなく
分岐出力させることができます。

FEATURES

2機の独立型アクティブ・バッファード・マルチプル

1:3+1:2または1:5として使用可能

入力信号レベルを表示するLED

TECHNICAL SPECS

最大入力レベル -10V~+10V

電力消費 +20mA,-14mA

パネル幅 3hp

モジュール奥行き 35mm

pico

MULTI

IN A/B

分岐させたい信号を入力します。
入力はDCカップルドですのでCVや
クロックまたはオーディオ信号も
分岐させられます。

IN Bにパッチングのない場合、IN Aへの
入力信号が内部接続されますので
5つの分岐信号が出力されます。

IN Bにパッチングすることで
内部接続は遮断され、2機の独立型
マルチプルとして使用できます。

MULTI



IN A



OUT A1



OUT A2



OUT A3



IN B



OUT B1



OUT B2



STATUS LED

入出力信号振幅を表示します。
クロックやCVを使用する際には便利でしょう。

OUT A1/A2/A3,B1/B2

入力信号が3+2または5つに損失なく
独立した分岐として出力されます。

以下の条件に従ってErica Synthsのモジュールをご使用ください。

以下の条件下での使用のみモジュールの通常動作が約束され、

弊社の保証が受けられます。

SAFETY INSTRUCTIONS



水濡れはウォーター・プルーフ加工以外の電子機器にとって致命的です。Erica Synthsモジュールは多湿または水濡れ環境での使用を想定していません。液体などがモジュール内部へ侵入した場合、電源接続を直ちに遮断してモジュールを取り外し、十分に乾燥させて掃除をおこなってください。



50°C以上または-20°C以下の環境でのプロダクトの使用は想定されていません。



携帯の際やインストールの際は丁寧に行ってください。
外部的要因によるモジュールの物理的ダメージは保証されません。



各モジュールは全て弊社で梱包されてから発送されます。
返品、交換または保証による修理での返送は購入時の梱包でお願い致します。
その他の梱包状態での返送はお受けできない場合がございます。
よって購入時の梱包材及び同封書類は保管して頂くようお願い致します。



erica synths

プロダクトの保証条件は弊社ウェブサイトよりご参照ください。 www.ericasynths.lv

返品、交換または保証による修理での返送は以下にお送りください。

ERICA SYNTHS
ANDREJOSTAS STR. 12
RIGA
LATVIA
LV-1045

USER MANUAL BY GIRTS OZOLINS@ERICA SYNTHS
DESIGN BY INETA BRIEDE@CARRE BRANDING

COPYING, DISTRIBUTION OR ANY COMMERCIAL USE IN ANY WAY IS PROHIBITED AND NEEDS THE WRITTEN PERMISSION BY ERICA SYNTHS. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

プロダクトに関する質問やお問い合わせはこちらから www.ericasynths.lv または

info@ericasynths.lv

までお気軽にご相談ください。