



ERICA SYNTHS PICOシリーズをお買い上げありがとうございます。
高品質なシンセ・モジュールの機能を3HPという限られたサイズに
実現させることは可能なのか？PICOシリーズは我々にとっての挑戦です。

ERICA PICO ENVELOPE GENERATORはシンプルなAD
(アタック、ディケイ)またはASR(アタック、サスティーン、リリース)を
リニアまたはログ曲線で描くエンヴェロープ・ジェネレーター兼LFOを
3HPに実現させたモジュールです。

FEATURES

- ADまたはASRエンヴェロープを生成可能
- エンヴェロープ・タイムをショート、ミディアム、ロングの広いレンジから選択可能
- エンヴェロープ線形はリニア、またはログ曲線と選択可能
- 多彩な波形によるLFOとしての使用可
- 出力シグナルのLED表示

TECHNICAL SPECS

エンヴェロープ持続時間<アタック、ディケイ/リリース>	
ショート(S)	0.5秒、1秒
ミディアム(M)	1秒、2秒
ロング(L)	2秒、5秒
エンヴェロープ・ジェネレーター出力振幅	0V~10V
LFO周波数	0.1hz~20hz
LFO出力振幅	-5V~+5V
電力消費	+22mA、-5mA
パネル幅	3hp
モジュール奥行き	35mm

pico

EG

RELEASE ノブ

このノブを回すことでエンヴェロープの
ディケイ/リリース・タイム、またはLFOの
下降時間を設定します。

LIN/LOGスイッチ

エンヴェロープを描く線形をリニア線形または
ログ曲線形に切り替えます。

GATE イン

ゲート・シグナルをここに入力することで
エンヴェロープをトリガーさせます。
パッチケーブルが差し込まれていない場合は
自動的にLFOモードに切り替わります。
この時、各パラメーターで設定された
エンヴェロープは自動的に繰り返され、
出力振幅も-5V~+5Vに切り替わります。

アウト

エンヴェロープまたはLFOの出力です。

EG



ATTACK



RELEASE



RATE



LOG



GATE



OUT



ATTACK ノブ

このノブを回すことでエンヴェロープの
アタック・タイム、またはLFOの上昇時間を
設定します。

RATE ノブ

このノブを回すことでエンヴェロープの
持続時間幅をS,M,Lの範囲または
TRIG(トリガー)モードから選択します。
TRIGモード時は入力ゲート幅による
サステーン時間は無効化され、
ADタイプのエンヴェロープをGATEインへの
入力ゲートの立ち上がり時にトリガーします。

GATE イン LED

GATE インへの入力ゲートを表示します。

出力 LED

出力シグナル振幅をLEDの明滅で表示します。

以下の条件に従ってErica Synthsのモジュールをご使用ください。

以下の条件下での使用のみモジュールの通常動作が約束され、

弊社の保証が受けられます。



水濡れはウォーター・プルーフ加工以外の電子機器にとって致命的です。
Erica Synthsモジュールは多湿または水濡れ環境での使用を想定していません。
液体などがモジュール内部へ侵入した場合、電源接続を直ちに遮断して
モジュールを取り外し、十分に乾燥させて掃除をおこなってください。



50°C以上または-20°C以下の環境でのプロダクトの使用は想定されていません。



携帯の際やインストールの際は丁寧に行ってください。
外部的要因によるモジュールの物理的ダメージは保証されません。



各モジュールは全て弊社で梱包されてから発送されます。
返品、交換または保証による修理での返送は購入時の梱包をお願い致します。
その他の梱包状態での返送はお受けできない場合がございます。
よって購入時の梱包材及び同封書類は保管して頂くようお願い致します。



erica synths

プロダクトの保証条件は弊社ウェブサイトよりご参照ください。 www.ericasynths.lv

返品、交換または保証による修理での返送は以下にお送りください。

ERICA SYNTHS
ANDREJOSTAS STR. 12
RIGA
LATVIA
LV-1045

USER MANUAL BY GIRTS OZOLINS@ERICA SYNTHS
DESIGN BY INETA BRIEDE@CARRE BRANDING

COPYING, DISTRIBUTION OR ANY COMMERCIAL USE IN ANY WAY IS PROHIBITED AND NEEDS THE WRITTEN
PERMISSION BY ERICA SYNTHS. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

プロダクトに関する質問やお問い合わせはこちらから www.ericasynths.lv または

info@ericasynths.lv

までお気軽にご相談ください。