



erica synths

pico

INPUT

ERICA SYNTHS PICOシリーズをお買い上げありがとうございます。

高品質なシンセ・モジュールの機能を3HPという限られたサイズに実現させることは可能なのか？PICOシリーズは我々にとっての挑戦です。

ERICA PICO INPUTはお持ちのラインレベルのシンセサイザーやMP3プレイヤー、スマホ等からのオーディオ出力をユーロラック・システム内に入力するために丁度良いインターフェースです。外部ラインレベル信号をユーロラック内で適した信号レベルまで増幅させます。

FEATURES

- 独立式L及びR入力
- 3.5mmステレオ入力ジャック配備
- L及びRチャンネルそれぞれに配備された独立ゲイン調整ノブ
- 信号レベル表示LED
- 背面基盤上のジャンパーで設定可能な信号ブースト・レベル (+20dBまたは+40dB)

TECHNICAL SPECS

入力信号ブースト・レベル	0~+20または+40dB(選択式)
電力消費	+18mA,-8mA
パネル幅	3hp
モジュール奥行き	35mm

pico

INPUT

INPUT



IN L/
STEREO



IN R

IN L/STEREO

IN R

外部ソースからのオーディオ出力をここへパッチします。Lチャンネルには3.5mmステレオ・ジャックが採用されていますので1本のステレオ・ミニケーブルの場合はIN L/STEREOへ、2本のモノラルの場合はそれぞれへ入力してください。

GAIN L

Lチャンネルのゲインを調整します。各チャンネルの最大ゲインはモジュール背面の基盤上のジャンパーで選択可能です。本機は+40dB設定のジャンパーが差し込まれた状態で工場から出荷されています。+20dBに変更する場合はジャンパーを取り外してください。



GAIN L



GAIN R

GAIN R

Rチャンネルのゲインを調整します。

SIGNAL LED

出力信号レベルを反映するLEDです。緑が0dB、赤が+40dBブーストを表します。



L OUT

Lチャンネルからの出力です。



R OUT

Rチャンネルからの出力です。



OUT



以下の条件に従ってErica Synthsのモジュールをご使用ください。

以下の条件下での使用のみモジュールの通常動作が約束され、

弊社の保証が受けられます。

SAFETY INSTRUCTIONS



水濡れはウォーター・プルーフ加工以外の電子機器にとって致命的です。Erica Synthsモジュールは多湿または水濡れ環境での使用を想定していません。液体などがモジュール内部へ侵入した場合、電源接続を直ちに遮断してモジュールを取り外し、十分に乾燥させて掃除をおこなってください。



50°C以上または-20°C以下の環境でのプロダクトの使用は想定されていません。



携帯の際やインストールの際は丁寧に行ってください。
外部的要因によるモジュールの物理的ダメージは保証されません。



各モジュールは全て弊社で梱包されてから発送されます。
返品、交換または保証による修理での返送は購入時の梱包をお願い致します。
その他の梱包状態での返送はお受けできない場合がございます。
よって購入時の梱包材及び同封書類は保管して頂くようお願い致します。



erica synths

プロダクトの保証条件は弊社ウェブサイトよりご参照ください。 www.ericasynths.lv

返品、交換または保証による修理での返送は以下にお送りください。

ERICA SYNTHS
ANDREJOSTAS STR. 12
RIGA
LATVIA
LV-1045

USER MANUAL BY GIRTS OZOLINS@ERICA SYNTHS
DESIGN BY INETA BRIEDE@CARRE BRANDING

プロダクトに関する質問やお問い合わせはこちらから www.ericasynths.lv または

info@ericasynths.lv

までお気軽にご相談ください。